

HDMI Receiver over IP-Netzwerk für IH2006 Produktreihe, 4K 60Hz, AVoIP, Treiberlos, mit Montagesatz, HDMI Empfänger für KVM Extender

Produkt-ID: IH2006-HDMI-RX



Der AVoIP-HDMI-Empfänger überträgt ein 4K 60Hz-HDMI-Signal über ein bestehendes TCP/IP-Netzwerk, wenn er mit einem kompatiblen Sender gekoppelt ist. So sind die Systeme vor unbefugtem Zugriff und physischen Schäden geschützt.

Das Plug-and-Play-Design erfordert keine Treiber oder Software, so dass die Einrichtung schnell und mühelos vonstatten geht. Es ist mit allen wichtigen Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, macOS und Linux, sowie mit Hardware-Plattformen wie Intel, AMD, Snapdragon/ARM und Apple Silicon.

Erweitern Sie Ihr Setup ganz einfach, indem Sie mehrere Receiver hinzufügen, um eine One-to-Many-Konfiguration zu erstellen. So können Sie Ihre IP-Video- oder KVM-Verteilung flexibel und zukunftssicher an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Der Receiver verfügt über ein robustes Metallgehäuse mit Montagesätzen für die Wand- oder Untertischinstallation sowie Gummifüßen für die Stabilität auf dem Schreibtisch. RS232- und 3,5mm-Audio-Passthrough-Anschlüsse ermöglichen eine serielle und Audio-Erweiterung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Reduzieren Sie die Notwendigkeit des physischen Zugangs zu einem Computer oder Server und verbessern Sie so die Sicherheit und Effizienz
- Ermöglicht sichere, leistungsstarke Verbindungen zwischen Workstations und Studioausrüstung
- Ermöglicht es den Bedienern, kritische Systeme von einem sicheren oder bequemerem Standort aus zu verwalten

Merkmale

- **AVoIP HDMI RECEIVER:** Mit IH2006 Transmitter (separat erhältlich) können Sie 4K 60Hz HDMI-Signal über ein TCP IP-Netzwerk an einen fernen Bildschirm übertragen und so eine hochwertige Videoübertragung ermöglichen, während das Quellsystem sicher bleibt
- **SKALIERBARE ERWEITERUNG:** Erweitern Sie Ihr Setup ganz einfach, indem Sie mehrere Empfänger hinzufügen, um eine One-to-Many-Konfiguration zu erstellen; eine flexible und zukunftsichere Lösung, die leicht mit den Anforderungen Ihres Unternehmens mitwächst
- **KEINE TREIBER ODER SOFTWARE:** Erfordert keine Konfiguration, um es zum Laufen zu bringen; Kompatibel mit jedem Betriebssystem, einschließlich Windows, macOS und Linux, sowie mit allen Hardware-Plattformen wie Intel, AMD, Snapdragon, ARM und Apple Silicon
- **AUDIO & SERIELLE ERWEITERUNG:** Ausgestattet mit einem dreiadrigen RS232-Anschluss für serielle Erweiterungen und einem 3,5mm Audio-Passthrough-Anschluss, der eine nahtlose Übertragung von Audio- und Steuersignalen über das Netzwerk gewährleistet
- **SICHERE & FLEXIBLE INSTALLATION:** Langlebiges Metallgehäuse inklusive Montagesatz für die Wand- oder Untertischinstallation; Gummifüße verhindern ein Verrutschen bei der Verwendung auf dem Schreibtisch; geeignet für industrielle und professionelle Bereiche

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Ja

KVM-Ports 1

PC-Videotyp HDMI

Einbaufähig Nein

	Mit Kabeln	Nein
Leistung		
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
	Video Revision	HDMI 2.0
	IP-Steuerung	Ja
	Hot-Key Selection	Nein
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 60Hz
	Audiospezifikationen	HDMI - 2 Channel Audio
	Portauswahlunterstützung	Nicht zutreffend
Steckverbinder		
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - Klemmleiste (3 Drähte)
		1 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
		1 - RJ-45
		1 - HDMI
	Andere Schnittstelle(n)	1 - USB Micro-B (5-polig)
Software		
	Betriebssystemkompatibilität	Es werden keine Treiber oder Software gebraucht
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	- Ihr Router muss IGMP Snooping und 9K Jumbo Frames unterstützen. Bitte prüfen Sie in der Dokumentation Ihres Switches oder Routers, ob IGMP Snooping unterstützt und aktiviert ist. - Jeder Transmitter benötigt ein eigenes dediziertes Netzwerk für sich und alle verbundenen Receiver. VLANs

sind nicht ausreichend.

Anzeiger

LED-Anzeiger

1 - Betriebs-LED:

Solide Blau: Zeigt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird

1 - Sync-LED:

Aus: Sender und Empfänger haben keine Verbindung aufgebaut

Langsames oranges Blinken: Sender und Empfänger sind über Gigabit Ethernet verbunden, aber es wird kein Video übertragen

Schnelles oranges Blinken: Sender und Empfänger sind über 100Mbps Ethernet verbunden, aber es wird kein Video übertragen

Solides Orange: Video wird übertragen

Strom

Stromversorgung

Mit Netzadapter

Eingangsspannung

100 - 240 AC

Eingangsstrom

0.3A

Ausgangsspannung

5 DC

Ausgangsstrom

2A

Polarität der Mittelspitze

Positiv

Steckertyp

M

Stromverbrauch

10W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Lagertemperatur

-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)

Feuchtigkeit

0 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	4.2 in [106 mm]
Produktbreite	4.1 in [103 mm]
Produkthöhe	0.8 in [21 mm]
Produktgewicht	10.8 oz [307 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketlänge	5.9 in [14.9 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.9 cm]
Pakethöhe	3.1 in [8.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - IP-HDMI-Empfänger
	1 - Satz von Gummifüßen
	1 - RS-232 Anschlussleiste
	1 - Montageset
	1 - Universal-Stromadapter (NA/UK/EU/ANZ)

Garantieinformatio
nen

Warranty	2 Jahre
----------	---------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.