



TS-432X-4G

CPU	AnnapurnaLabs, ein Amazon-Unternehmen Alpine AL524, 4-Kern, 2,0GHz
CPU-Architektur	64-Bit ARM
Gleitkommaeinheit	Yes
Verschlüsselungs-Engine	Yes
Arbeitsspeicher	4 GB SODIMM DDR4
Maximaler Arbeitsspeicher	16 GB (1 x 16 GB)
Speichersteckplatz	1 x SODIMM DDR4 Unterstützt ECC-Speicher
Flash-Speicher	512 MB (Dual-Boot-OS-Schutz)
Laufwerk-Schacht	4 x 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s
Laufwerk-Kompatibilität	3,5-Zoll-Schächte: 3,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll-SATA-Solid-State-Laufwerke
Hot-Swap-fähig	Yes
SSD-Cache-Beschleunigungsunterstützung	Yes
2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M)	2 (2.5G/1G/100M)
10 Gigabit Ethernet Port	1 x 10GbE SFP+
Wake on LAN (WOL)	Yes
Jumbo Frame	Yes
PCIe-Steckplatz	1 Steckplatz 1: PCIe Gen 3 x4 Kartenabmessungen für PCIe-Steckplatz: 190 x 68,9 x 18,76 mm / 7,48 x 2,71 x 0,74 Zoll.
USB 3.2 Gen 1 Port	2

Formfaktor	Tower
LED-Anzeigen	Strom, Status, LAN, USB, HDD1-4
Tasten	Ein/Aus, Reset, Auto-USB-Kopie
Abmessungen (HxBxT)	165 × 170 × 226,5 mm
Gewicht (netto)	1.99 kg
Gewicht (brutto)	4.8 kg
Betriebstemperatur	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Speicher Temperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5-95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend, Feuchtkugeltemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Stromversorgungseinheit	90W Adapter (12VDC), 100-240VAC
Lüfter	1 x 120mm, 12VDC
Systemwarnung	Summer
Kensington Sicherheit-Slot	Yes
Standardgarantie	2
Max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen (CIFS) - mit Max. Arbeitsspeicher	700

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.