

GIGABYTE A520M K V2 Mainboard

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: A520M K V2

Produktname : A520M K V2 Mainboard

Unterstützt AMD Ryzen 5000 Serie AM4 CPUs, bis zu 5100MHz DDR4 (OC), PCIe Gen3 x4 M.2, GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE A520M K V2 Mainboard:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernsten Funktionen überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und garantieren eine exzellente Qualität und die neuesten Technologien.



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	HDMI-Version	2.1
Prozessorsockel *	Sockel AM4	Kopfhörerausgänge	3
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM4	USB-Stecker	USB Typ-A
Speicher		Netzwerk	
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Ethernet/LAN	✓
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Motherboard Chipsatz *	AMD A520
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3400, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4600, 4800, 5100 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	5100 MHz	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung
RAM-Speicher maximal *	64 GB	Komponente für *	PC
Unbuffered Speicher	✓	Motherboardformfaktor *	micro ATX
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Erweiterungssteckplätze	
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	PCI-Express x1-Slots	1
RAID-Unterstützung	✓	PCI-Express x16-Slots	1
RAID Level	0, 1, 10	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Grafik		BIOS	
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	BIOS-Typ *	UEFI AMI
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
HDCP	✓	ACPI-Version	5.0
Interne E/A-Anschlüsse		Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
SATA III Anschlüsse *	4		
Front Panel Audiostecker	✓		
Frontpanel-Stecker	✓		

Interne E/A-Anschlüsse		Logistikdaten	
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Ursprungsland	China
CPU Ventilatorstecker	✓	Anzahl Produkte pro Innenkarton	1 Stück(e)
Chassis Intrusion Stecker	✓	Akku/Batterie	
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Batteriegewicht	3 g
TPM-Anschluss	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
12-V-Stromanschluss	✓	Anzahl Batteriezellen	1
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Verpackungsdaten	
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Verpackungsbreite	265 mm
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	1	Verpackungstiefe	235 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungshöhe	52 mm
		Paketgewicht	675 g
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	233 mm
		Tiefe	198 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton Internet Security
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331852771

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.