

ASUS PROART B650-CREATOR AMD B650 Sockel AM5 ATX

Marke : ASUS

Artikel-Code: 90MB1C40-M0EAY0

Produktname : PROART B650-CREATOR

- AM5-Sockel: Bereit für AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop-Prozessoren
 - Robuste Performance: 12+2 Teamed Power Stages, ProCool Leistungsstecker, hochwertige Legierungsdröseln und langlebige Kondensatoren
 - Umfassende Konnektivität: 2.5 Gb & 1 Gb Ethernet, ein PCIe® 5.0 und zwei PCIe 4.0 M.2 Steckplätze, ein USB 3.2 Gen 2x2 Anschluss an der Vorderseite mit Quick Charge 4+, USB-C DisplayPort™ (DP Alt Mode) und USB4® Unterstützung
 - DIY-freundliches Design: M.2 Q-Latch, SafeSlot, SafeDIMM, vormontierte I/O-Abdeckung, Q-Connector
 - ProArt bietet Ihnen mehr: Zwei-Wege-KI-Geräuschunterdrückung für klare Online-Kommunikation und ProArt Creator Hub mit CreationFirst für die Systemsteuerung aus einer Hand
 - Erweiterte Sicherheit: USB-Port-Verwaltung, Software-Blacklisting und Regedit-De-/Aktivierungskontrolle über ASUS Control Center Express
- ASUS PROART B650-CREATOR Mainboard Sockel AMD AM5 (Ryzen, ATX, PCIe 5.0, 3x. M.2, DDR5 Speicher, USB 3.2 Gen2x2, für Content Creator)



Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2
Prozessorsockel *	Sockel AM5	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM5	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	2
Speicher		Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	HDMI-Version	2.1
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	DisplayPorts-Version	1.4
Speicherkanäle	Zweikanalig	Kopfhörerausgänge	1
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Line-in	✓
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400 MHz	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	6400 MHz	S/PDIF-Ausgang	✓
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Netzwerk	
Unbuffered Speicher	✓	Ethernet/LAN	✓
Speicher-Controller		Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	WLAN *	✗
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Top WLAN-Standard	Nicht verfügbar
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	7	Merkmale	
RAID-Unterstützung	✓	Motherboard Chipsatz *	AMD B650
RAID Level	0, 1, 10	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Grafik		Komponente für *	PC
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Motherboardformfaktor *	ATX
Interne E/A-Anschlüsse		Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Energiequelle	ATX

Interne E/A-Anschlüsse		Merkmale	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11 x64
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse *	1	Erweiterungssteckplätze	
SATA III Anschlüsse *	4	PCI-Express x4 (Gen 1.x)-Anschlüsse	1
Front Panel Audiostecker	✓	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	3
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	3
CPU Ventilatorstecker	✓	BIOS	
Zahl der Chassisventilatorstecker	4	BIOS-Typ *	UEFI AMI
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	BIOS-Speichergröße	256 Mbit
Zahl der COM Stecker	1	Gewicht und Abmessungen	
Thunderbolt-Stiftleisten	1	Breite	305 mm
12-V-Stromanschluss	✓	Tiefe	244 mm
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Lieferumfang	
		Mitgelieferte Kabel	SATA
		Benutzerhandbuch	✓
		Sonstige Funktionen	
		Back-to-BIOS Knopf	✓
		Anzahl der M.2 (E) Slots	1



4711081988090

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.